



Johdonsuojat SNEP[®] LX

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
LX	1160	LE	On/Off	26	35	43	16	21	26	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	DALI	21	28	36	13	17	22	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Pull Switch	21	28	36	13	17	22	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	ActiveAhead gen2 sensorilla	34	45	56	20	26	33	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Casambi ilman sensoria	34	45	56	20	26	33	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	On/Off	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	DALI	19	25	31	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Pull Switch	19	25	31	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Casambi ilman sensoria	19	25	31	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
LX	1160	LO1	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO1	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	On/Off	16	21	26	9	12	15	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	DALI	16	21	26	10	13	16	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Pull Switch	16	21	26	10	13	16	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Casambi ilman sensoria	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	20	27	34	12	16	20	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	20	27	34	12	16	20	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	20	27	34	12	16	20	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	20	27	34	12	16	20	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LO2	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50,

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
										UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	SUD	Kaksikanavainen DALI erilliselle ylä- ja alavalolle	15	20	25	9	12	15	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	SUD	Casambi erilliset ylä- ja alavalon säädöt	15	20	25	9	12	15	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	LE	On/Off	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	DALI	31	40	50	18	24	30	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Pull Switch	31	40	50	18	24	30	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Casambi ilman sensoria	34	45	56	20	26	33	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LE	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	28	36	45	17	22	27	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	On/Off	16	21	26	9	12	15	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	DALI	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Pull Switch	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Casambi ilman sensoria	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
LX	1160	LO	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	LO	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	HE	DALI Tunable White	39	50	62	24	31	39	JDW80, JDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	HE	Casambi Tunable White	39	50	62	24	31	39	JDW80, JDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	HO	DALI Tunable White	15	20	25	9	12	15	JDW80, JDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	HO	Casambi Tunable White	15	20	25	9	12	15	JDW80, JDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	1160	HE	DALI Tunable White	39	50	62	24	31	39	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	1160	HE	Casambi Tunable White	39	50	62	24	31	39	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE1	On/Off	18	24	30	11	14	18	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	DALI	16	21	26	10	13	16	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Pull Switch	16	21	26	10	13	16	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Casambi ilman sensoria	19	25	31	11	14	18	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	JDW80LE, JDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
LX	2260	LE1	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE1	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	On/Off	13	17	22	8	10	13	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	DALI	13	17	21	7	10	12	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Pull Switch	13	17	21	7	10	12	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Casambi ilman sensoria	13	17	21	7	10	12	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LE2	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
LX	2260	LE2	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80LE, UDW50LE, UDB80LE, UDB50LE, UBW75LE, UBW60LE, UBB75LE, UBB60LE
LX	2260	LO1	On/Off	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	DALI	16	21	26	10	13	16	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Pull Switch	16	21	26	10	13	16	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Casambi ilman sensoria	19	25	31	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO1	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	On/Off	13	17	22	8	10	13	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	DALI	18	23	28	14	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Pull Switch	18	23	28	14	19	24	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Casambi ilman sensoria	13	17	21	7	10	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
LX	2260	LO2	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO2	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	On/Off	11	15	19	7	9	11	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	DALI	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Pull Switch	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LO3	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	12	16	20	7	9	12	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	HE	DALI Tunable White	39	50	62	24	31	39	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	HE	Casambi Tunable White	39	50	62	24	31	39	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	H0	DALI Tunable White	15	20	25	9	12	15	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50, UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	H0	Casambi Tunable White	15	20	25	9	12	15	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50,

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
										UBW75, UBW60, UBB75, UBB60
LX	2260	LE	On/Off	19	25	31	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	DALI	31	40	50	18	24	30	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Pull Switch	31	40	50	18	24	30	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Casambi ilman sensoria	34	45	56	20	26	33	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LE	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	On/Off	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	DALI	19	25	31	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Pull Switch	19	25	31	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Casambi ilman sensoria	19	25	31	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO1	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	24	32	40	15	19	24	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	On/Off	16	21	26	9	12	15	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
LX	2260	LO2	DALI	16	21	26	10	13	16	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Pull Switch	16	21	26	10	13	16	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Casambi ilman sensoria	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Philips MasterConnect LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	20	27	34	12	16	20	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Philips MasterConnect ohjaus, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	20	27	34	12	16	20	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Helvar ActiveAhead LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, musta	20	27	34	12	16	20	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Helvar ActiveAhead ohjaus, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, musta	20	27	34	12	16	20	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	LO2	Casambi LowBay PIR ja päivänvalo, IP20, valkoinen	20	27	34	12	16	20	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	HE	DALI Tunable White	39	50	62	24	31	39	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	HE	Casambi Tunable White	39	50	62	24	31	39	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	H0	DALI Tunable White	15	20	25	9	12	15	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60
LX	2260	H0	Casambi Tunable White	15	20	25	9	12	15	DW80, DW50, DB80, DB50, BW75, BW60, BB75, BB60

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.