



Johdonsuojat SNEP[®] NOVEM

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
NOV12	1182	HE	On/Off	28	36	45	17	22	27	DLL, DM1
NOV12	1182	HE	DALI	31	40	50	18	24	30	DLL, DM1
NOV12	1182	HE	Pull Switch	31	40	50	18	24	30	DLL, DM1
NOV12	1182	HE	ActiveAhead gen2 sensorilla	34	45	56	20	26	33	DLL, DM1
NOV12	1182	HE	Casambi	34	45	56	20	26	33	DLL, DM1
NOV12	1182	HE	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	24	32	40	15	19	24	DLL, DM1
NOV12	1182	HE	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	24	32	40	15	19	24	DLL, DM1
NOV12	1182	HE	On/Off	18	24	30	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HE	DALI	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HE	Pull Switch	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HE	ActiveAhead gen2 sensorilla	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HE	Casambi	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HE	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	24	32	40	15	19	24	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HE	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	24	32	40	15	19	24	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HO	On/Off	18	24	30	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HO	DALI	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HO	Pull Switch	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HO	ActiveAhead gen2 sensorilla	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HO	Casambi	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HO	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	24	32	40	15	19	24	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HO	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	24	32	40	15	19	24	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HE	DALI DT8 (TW)	39	50	62	24	31	39	DLL, DM1
NOV12	1182	HE	Casambi	39	50	62	24	31	39	DLL, DM1
NOV12	1182	HE	DALI DT8 (TW)	39	50	62	24	31	39	UDLL, UDM1
NOV12	1182	HE	Casambi	39	50	62	24	31	39	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HE	On/Off	26	35	43	16	21	26	DLL, DM1
NOV15	1462	HE	DALI	31	40	50	18	24	30	DLL, DM1
NOV15	1462	HE	Pull Switch	31	40	50	18	24	30	DLL, DM1
NOV15	1462	HE	ActiveAhead gen2 sensorilla	34	45	56	20	26	33	DLL, DM1
NOV15	1462	HE	Casambi	34	45	56	20	26	33	DLL, DM1
NOV15	1462	HE	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	24	32	40	15	19	24	DLL, DM1
NOV15	1462	HE	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	24	32	40	15	19	24	DLL, DM1
NOV15	1462	HO	On/Off	18	24	30	11	14	18	DLL, DM1
NOV15	1462	HO	DALI	19	25	31	11	14	18	DLL, DM1
NOV15	1462	HO	Pull Switch	19	25	31	11	14	18	DLL, DM1
NOV15	1462	HO	ActiveAhead gen2 sensorilla	19	25	31	11	14	18	DLL, DM1
NOV15	1462	HO	Casambi	19	25	31	11	14	18	DLL, DM1
NOV15	1462	HO	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	24	32	40	15	19	24	DLL, DM1
NOV15	1462	HO	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	24	32	40	15	19	24	DLL, DM1
NOV15	1462	HE	On/Off	18	24	30	11	14	18	UDLL, UDM1

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
NOV15	1462	HE	DALI	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HE	Pull Switch	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HE	ActiveAhead gen2 sensorilla	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HE	Casambi	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HE	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	24	32	40	15	19	24	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HE	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	24	32	40	15	19	24	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HO	On/Off	18	24	30	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HO	DALI	16	21	26	10	13	16	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HO	Pull Switch	16	21	26	10	13	16	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HO	ActiveAhead gen2 sensorilla	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HO	Casambi	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HO	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	20	27	34	12	16	20	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HO	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	20	27	34	12	16	20	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HE	DALI DT8 (TW)	39	50	62	24	31	39	DLL, DM1
NOV15	1462	HE	Casambi	39	50	62	24	31	39	DLL, DM1
NOV15	1462	HE	DALI DT8 (TW)	39	50	62	24	31	39	UDLL, UDM1
NOV15	1462	HE	Casambi	39	50	62	24	31	39	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE	On/Off	26	35	43	16	21	26	DLL, DM1
NOV24	2320	HE	DALI	21	28	36	13	17	22	DLL, DM1
NOV24	2320	HE	ActiveAhead gen2 sensorilla	34	45	56	20	26	33	DLL, DM1
NOV24	2320	HE	Casambi	34	45	56	20	26	33	DLL, DM1
NOV24	2320	HE	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	24	32	40	15	19	24	DLL, DM1
NOV24	2320	HE	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	24	32	40	15	19	24	DLL, DM1
NOV24	2320	HO	On/Off	18	24	30	11	14	18	DLL, DM1
NOV24	2320	HO	DALI	16	21	26	10	13	16	DLL, DM1
NOV24	2320	HO	ActiveAhead gen2 sensorilla	19	25	31	11	14	18	DLL, DM1
NOV24	2320	HO	Casambi	19	25	31	11	14	18	DLL, DM1
NOV24	2320	HO	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	20	27	34	12	16	20	DLL, DM1
NOV24	2320	HO	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	20	27	34	12	16	20	DLL, DM1
NOV24	2320	HE	On/Off	16	21	26	10	13	16	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE	DALI	16	21	26	10	13	16	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE	ActiveAhead gen2 sensorilla	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE	Casambi	19	25	31	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	18	24	30	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	18	24	30	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HO	On/Off	13	17	22	8	10	13	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HO	DALI	13	17	21	7	10	12	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HO	ActiveAhead gen2 sensorilla	13	17	21	7	10	12	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HO	Casambi	13	17	21	7	10	12	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HO	Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20	18	24	30	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HO	Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20	18	24	30	11	14	18	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE2	ON/OFF 2*ECG	14	18	22	8	11	13	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE2	2 x DALI-liitäntälaite	15	20	25	9	12	15	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE2	Pull Switch Dim Down light, DALI Up light 2*ECG	15	20	25	9	12	15	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE2	ActiveAhead gen2 down light, ON/ OFF up light 2*ECG	14	18	22	8	11	13	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE2		12	16	20	7	9	12	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE2		12	16	20	7	9	12	UDLL, UDM1

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
NOV24	2320	H02	ON/OFF 2*ECG	9	12	15	5	7	9	UDLL, UDM1
NOV24	2320	H02	2 x DALI-litöntälaite	8	10	13	5	6	8	UDLL, UDM1
NOV24	2320	H02	Pull Switch Dim Down light, DALI Up light 2*ECG	8	10	13	5	6	8	UDLL, UDM1
NOV24	2320	H02	ActiveAhead gen2 down light, ON/OFF up light 2*ECG	8	10	13	5	6	8	UDLL, UDM1
NOV24	2320	H02		10	13	17	6	8	10	UDLL, UDM1
NOV24	2320	H02		10	13	17	6	8	10	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE	DALI DT8 (TW)	39	50	62	24	31	39	DLL, DM1
NOV24	2320	HE	Casambi	39	50	62	24	31	39	DLL, DM1
NOV24	2320	HE	DALI DT8 (TW)	39	50	62	24	31	39	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE	Casambi	39	50	62	24	31	39	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE2	DALI DT8 (TW) 2*ECG	19	25	31	12	15	19	UDLL, UDM1
NOV24	2320	HE2	Casambi (TW) 2*ECG	19	25	31	12	15	19	UDLL, UDM1

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.